


ステージア(C34)

スロットルセンサ単体点検要領 2

1. 図1のように1番端子と2番端子間の抵抗を測定します。



〈図1〉

■適応エンジン型式:RB25DET

■適応年式:平成10年8月～平成13年10月

アクセルを踏まない時:約0.5kΩ

アクセルを全開位置まで踏み込んだ時:約3.6～3.8kΩ

(踏み込む量が大きければ、抵抗も大きくなります)

※注意※

上記車種にはエンジン制御用に1つ、TCS制御用1つ、計2つのスロットルセンサが装備されています。今回記載させていただいた点検要領はエンジン制御用のスロットルセンサ点検要領を記載させていただきます。